

## Zerowatt Washing Machine Fault Codes For The OZ Range

### ارور لباسشویی زیرووات سری OZ



www.mpn101.com

R	علت	بررسی علت	مواردی که باید بررسی شوند
E1	Door safely lock error  خطای میکروسوییچ	-Check dooe is lock closed and latched correctly -Check wirirng -Check door lock -Check drum braking device if fitted	درست بسته شدن درب-سیمکشی - قفل درب- درست عمل ترمز درام.
E2	Not filled in preset time allowed - washing machine does not fill  درمدت زمان تعیین شده اب گیری انجام نشده است	-Check mains water pressure -Check inlet hoses for kinks -Check inlet filter -Check water inlet valve -Pressure switch fault -Wiring fault	فشار آب ورودی- بررسی کنید که پیچ های لوله ای ورودی باز باشد- بررسی فیلتر ورودی-بررسی دریچه آب ورودی-هیدروستات خراب است- سیمکشی خراب است.
E3	Not drained in time allowed - washing machine fails to drain water  درمدت زمان تعیین شده تخلیه انجام نشده است	-Check that filter is not blocked or obstructed -Check drain hose is clear of any blockage or obstruction -Check wiring to drain pump -Check drain pump is not defective -Check level sensor or switch -Check wiring to level sensor	بررسی فیلتر-بررسی لوله(شلنگ) خروجی -بررسی یمکشی پمپ تخلیه- بررسی پمپ تخلیه-بررسی سنسور تعیین سطح (هیدروستات)- بررسی سیمکشی سنسور تعیین سطح
E4	Multiple instances of anti-flood contacts in pressure switch being made  درست عمل نکردن هیدروستات	-Check for over foaming evidence - can trip pressure switch -Check wiring to level sensor -Check pressure switch is not defective -Water inlet valve locked open	بررسی کنید که کف بیش از حد مانع انجام کار هیدروستات نشده باشد- بررسی سیمکشی- بررسی خراب بودن یا سالم بودن هیدروستات- بررسی دریچه آب ورودی
E5	NTC fault - temperature sensor detected as either open circuit or shorted  خطای سنسور دما	-Check wiring to temperature sensor -Check thermistor	-بررسی سیمکشی سنسور دما -تست ترمیستور
E6	EEPROM failure - defective electronic controller  خطای eeprom	-Check wiring -Check electronic control PCB	- بررسی سیمکشی -بررسی برد

## Zerowatt Washing Machine Fault Codes For The OZ Range

### ارور لباسشویی زیرووات سری OZ



www.mpn101.com

E7	<b>Motor fault detected</b>  خطای موتور	-Check motor connector block -Check wiring -Check motor carbon brushes -Check tacho connections -Check motor	-بررسی سوکتها و کانتورهای مربوط به موتور -بررسی سیمکشی -بررسی زغال -بررسی تاکو -تست موتور
E8	<b>Motor tacho fault - washing machine motor tacho detected as open circuit or shorted</b>  اشکال در تاکو	-Check motor connector block -Check wiring -Check tacho connections -Check motor	-بررسی سوکتها و کانتورهای مربوط به موتور -بررسی سیمکشی -بررسی تاکو -تست موتور
E9	<b>Short circuit motor triac on electronic module</b>  خرابی تریاک مربوط به موتور	-Check wiring -Check electronic controller	-بررسی سیمکشی -بررسی برد
E12	<b>Communication error between electronic control boards and wiring</b>  اشکال در ارتباط بین برد و سیمکشی	-Check wiring and harness between control boards -Check electronic control modules	-بررسی سیمکشی برد کنترلی -بررسی واحد کنترل الکترونیکی
E13	<b>Communication error between boards and wiring</b>  اشکال در ارتباط بین برد و سیمکشی	-Check wiring and harness between control boards -Check electronic control modules	-بررسی سیمکشی برد کنترلی -بررسی واحد کنترل الکترونیکی
E14	<b>Water heating error detected</b>  اشکال در گرم شدن آب	-Check wiring to wash heater and thermostats -Check wash heater for continuity -Check NTC (temperature sensor) probe	-بررسی سیمکشی بین آب گرمکن گرمکن و ترمیستور -بررسی المنت به طور پیوسته -بررسی سنسور دما
E15	<b>Defective control module - Not programmed Cuore control</b>  اشکال در کنترلر - اشکال برنامه	-Reprogram electronic controller -Replace electronic controller	-برنامه ریزی کنترلر -تعویض برد کنترلر

## Zerowatt Washing Machine Fault Codes For The OZ Range

### ارور لباسشویی زیرووات سری OZ



[www.mpn101.com](http://www.mpn101.com)

E16	<p><b>Water heating element detected as short circuit</b></p> <p style="text-align: right;">المنت اتصال کوتاه</p>	<p>-Check for defective electrical insulation -Check water heating element -Check water heater wiring</p>	<p>-بررسی عایق الکتریکی - بررسی المنت -بررسی سیم کشی آب گرم کن</p>
E17	<p><b>Wrong signal from motor tachometric generator</b></p> <p style="text-align: right;">دریافت سینگال معیوب از تاکو</p>	<p>-Check motor connector block -Check wiring -Check tacho connections -Check motor</p>	<p>-بررسی سوکتها و کانکتورها موتور -بررسی سیمکشی -بررسی اتصالات تاکو -تست موتور</p>
E18	<p><b>Defective control module - also can be wrong electrical input frequency</b></p> <p style="text-align: right;">خرابی کنترلر لباسشویی که می تواند بخاطر فرکانس ورودی خراب باشد.</p>	<p>-Check wiring to electronic controller or both if two used -Check electrical input frequency -Check mains electrical supply</p>	



شرکت مازندپلاست نور

[www.mpn101.com](http://www.mpn101.com)