

کد خطای ال جی

| راه حل | علت | کد خطا |
|--|---|-----------------|
| چک کردن شیر برقی / مقاومت بوبین شیر برقی باید 2 تا 8 کیلو اهم باشد | ممکن است شیر برقی ایراد داشته باشد. Water inlet trouble | IE |
| چک کردن هیدرواستات / مقاومت پایه های اول و دوم باید 21 تا 23 اهم باشد. | ممکن است هیدرواستات ایراد داشته باشد Water pressure sensing error | PE |
| | آب گیری بیش از حد Problem of overfilling | FE |
| مقاومت سیم پیچ پمپ باید 160 تا 177 اهم باشد | ممکن است پمپ تخلیه ایراد داشته باشد یا شلنگ تخلیه گیر باشد Drainage trouble | OE |
| مقاومت ترمیستور باید 44 تا 53 کیلو اهم باشد. | ممکن است سنسور هیتر المنت ایراد داشته باشد | t E ,H E |
| چک کردن هیتر ، مقاومت هیتر باید 17 تا 100 اهم باشد. | ممکن است هیتر المنت ایراد داشته باشد | H E ,t E |
| چک کردن مقاومت موتور دایرکت درایو 5 تا 15 اهم | ممکن است موتور دایرکت درایو ایراد داشته باشد. Over load motor | L E , CE |
| چک کردن مقاومت تاخو / 5 تا 15 اهم باشد | ممکن است تاخو ایراد داشته باشد. Over load motor | L E , CE |
| - | ممکن است سوییچ درب لباسشویی ایراد داشته باشد Door is not close | d E |

کد خطای ال جی

| | | |
|---|---|-------|
| چک کردن ترمیستور خشک کن 20 تا 22.5 اهم باید باشد. | سنسور دما خشک کن یا ترمیستور. | d H E |
| | نابالانس بودن Unbalanced load | UE |
| با نمایش این خطا ، دوشاخه برق را از پریز جدا کرده و با سرویسکار تماس بگیرید. | اشکال در دمای آب Water temperature trouble | ٤٤ |



شرکت مازندپلاست نور
www.mpn101.com

جهت خرید اینترنتی بر روی سایت مازندپلاست کلیک کنید.